

断然省エネ
LED電球

E26口金

断然省エネ
LED電球

E26口金

断然省エネ
LED電球

全光束(明るさ)
640
ルーメン

消費電力9.5W
電球色
LDA10L-H



仕様

一般電球
50W形相当

●従来の白熱電球との寸法比較



LDA10L-H 電球50形相当

仕様 AC100V 50/60Hz 共用

寸法(mm)		質量 (g)	防湿 防塵	定格入力 電流(A)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
全長	最大径						
106	60	115	IP55	0.15	9.5	640	40000

※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

お買い求めの前に御確認下さい。

お買い求めの前にご確認ください

●以下の器具には使用できません。

- ・調光(明るさを変える)機能のついた電球器具や回路(100%点灯も使用不可)
- ・リモコンのついた電球器具や回路
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・白熱電球専用の自動点灯器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・密閉形または密閉に近い器具
- ・断熱材施工器具[SB、SGI、SG表示器具]

(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)



●以下の場所では使用できません。

- ・直流電源

⚠ ご使用前に必ず内ふたの「安全上の注意」、「ご使用上の注意」をお読みの上、正しくお使いください。

- LEDの個体差により若干仕様と異なる場合があります。
- 光の色および広がり方(配光)は白熱電球とは異なります。

安全上の注意

- 警告**
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

- 注意**
- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
 - 点灯中や消灯後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

ご使用上の注意

- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源は使用しないでください。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ランプ周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。
- 密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くに点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください)
- 赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くに点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを長時間直射するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED素子にバラストがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

<お問合せ>

株式会社インパクト・アイ

〒143-0016 東京都大田区大森北6-19-15 見目ビル1F

TEL:03-5763-0331 / FAX:03-5753-8545

E-MAIL:info@impact-e.co.jp / URL:http://www.impact-e.co.jp